

VAHTPLASTILÕIKUR STYROCUT 180 ELECTRONIC

Sihipärane kasutamine

Vahtplastilõikur on ette nähtud DIN 4102 nõuetele vastava raskestisüttiva vahtpolüstüreeni lõikamiseks. Lõikamisel tekkivad plastiaurud tuleb töökohalt eemaldada imuriga. Lõigata ei ole lubatud PVC-plaste ega muid PVC-kilega kaetud materjale, kuna see tekitab väga mürgiseid aurasid. Ole töötava seadmega ettevaatlik, et ennast mitte põletada. Lõikeelement kuumeneb kuni 500 °C. Ära katsu sissel ülitatud seadme lõikeelementi. Ära toeta seadet millegi vastu enne, kui lõikeotsak on täielikult jahtunud.

Seadet ei või kasutada alljärgnevates ohtlikes tingimustes:

- märg või liiga kõrge õhuniiskusega ruum
- tolm, põlevad gaasid, aurud, lahustid
- tugev vibratsioon

Tõmba pistik seinast välja, kui sa seadet ei kasuta.

Ohutusjuhised

Ohutusjuhiste järgimine on kohustuslik!



Seadme ehituse muutmine on keelatud.

Toitekaabli vahetamiseks on tarvis eritööriistu, mis on olemas seadme valmistajal ja volitatud hooldustöökjal. Seadme ehitus vastab 2. kaitseklassi nõuetele. Kaitse korpuse isolatsiooni vigastuste eest.

Kasutuselevõtt

1. Keera lahti seadme peas olevad kinnituskruvid.
2. Paigalda lõikeotsak.
3. Keera kinnituskruvid kinni.
4. Enne seadme lülitamist elektrivõrku kontrolli, kas võrguandmed vastavad seadme sildiandmetele.
5. Seadme sisselülitamiseks vajuta lülitinupule. Süttib valgus. Lõikeotsak saavutab töötemperatuuri 6 – 8 sekundi jooksul.
6. Kuum lõikeotsak puhastatakse messingharjaga.
7. Pärast lõikamise lõpetamist vabasta lülitinupp.



See seade on ette nähtud perioodiliseks, mitte pidevaks tööks.

Seadme sildil olev 12s/48s tähendab:

Seade on ette nähtud kuni 12 sekundiliseks tööperioodiks, millele peab järgnema 48 sekundiline väljalülitatud periood.

Tehnilised andmed

Toitepinge	230V, 50-60Hz
Tarbitav võimsus	kuni 200W
Perioodiline kasutamine	12sek sees / 48sek väljas
Mass	ca 0,45 kg

Garantii

Seadmel (välja arvatud lõikeotsak) on 1-aastane garantii alates ostukuupäevast. Garantii katab kõiki seadme valmistamisest või materjalidest põhjustatud vigu. Garantii katkeb, kui seadet kasutatakse asjatundmatult või valesti.

See seade järgmistele EL direktiividele:



89/336/EMÜ Elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta,
73/23/EMÜ Teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Selle kinnituseks on seadmel CE märgis.

Äraviskamine



Seadet ei või panna olmejäätmete hulka!

Ärakasutatud seade tuleb tagastada tootjale või kauplusesse või viia vastavasse jäätmekeskusesse.