

R18DD5-0 | 18V Borrskruvdragare Borstlös



- Borstlös Borrskruvdragare idealisk för applikationer i trä och metall.
- Ryobis borstlösa motor med patenterad elektronik ger längre drifttid och mer kraft jämfört med den traditionella motorn.
- e-Torque, elektronisk vridmomentinställning, ger slät yta och perfekt resultat utan upp/nedstickande skruvhuvuden.
- 13 mm snabbchuck för optimal greppstyrka och hållbarhet.
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika material och applikationer.
- LED-belysning.
- För bästa prestanda och ergonomi rekommenderas ett 2,5Ah Lithium+batteri. Fäster upp till 1000st 4x32mm-skravar per laddning.

	R18DD5-0
Antal medföljande batterier	0
Chuck kapacitet (mm)	13
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.5
Kraftkälla	18V
Levereras i	Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A))	94.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	83.5
Max. borrar i stål (mm)	13
Max. borrar i trä (mm)	32
Max. vridmoment (Nm)	50
Medföljer laddare?	Nej
Momentinställningar	Automatic
Obelastad hastighet (varv/min)	0-400 / 0-1400
Standardutrustning	Dubbelsidig bits
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	<2.5
Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²)	<2.5
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.0
Vikt med batteri (kg)	1.4