

M18 CHM-0C | M18 FUEL™ SDS-Max kombihammare



- Världens första 18V 5 kg SDS-Max kombihammare med prestanda att jämföra med nätdrivna kombihammare.
- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för prestanda att jämföra med nätdrivna kombihammare.
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- Högeffektivt 9,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batteri ger verktyget upp till 5x längre drifttid och upp till 35% mer kraft samtidigt som batteriet har 2x längre livslängd och kan användas i temperaturer ner till -20°C.
- Robust växelhus i magnesium för tuffa arbetsmiljöer, exakt montering av växelkomponenter och bättre nerkyllning.
- Rotationsstopp för mejsling - 12 mejslingsvinklar för att optimera användning och ergonomi.
- Utvecklad för låg vibrationsnivå (10,6 m/s²) och ökad användning per dag.

	M18 CHM-0C
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Borrkapacitet i betong [mm]	ø 16 - 32
Max. borrar i betong (mm)	40
Max. borrar borrar (mm)	100
Max. borrar tunnelbollar (mm)	65
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 450
Slagenergi (EPTA) (J)	6.1
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 3000
Standardutrustning	Stödhandtag
Vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	10.6
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	9.6
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	18